

# Solinst® Serie 3001 Levelogger: Compatibilidad de hardware

Más información | Instrucciones | Solicitud de Cotización

Configuraciones recomendadas de software y firmware

## Software y firmware de Levelogger

Solinst recomienda utilizar siempre la última versión de software y firmware. Las versiones actuales pueden descargarse en cualquier momento, de forma gratuita, de la página web de Solinst en: <https://downloads.solinst.com/>

### NOTA:

Solinst siempre recomienda que nuestros clientes descarguen los datos de sus Leveloggers (y compensen barométricamente los datos, si es necesario), utilizando la misma versión de Software Levelogger con la que fueron programados originalmente, antes de actualizar a una nueva versión de Software.



### Requisitos del sistema operativo

Las versiones 4.6.3 y superiores del software Levelogger para PC son compatibles con Windows 10 y 11.

Levelogger® Model 3001	Software para PC	Firmware	App Levelogger de Solinst	Firmware de SRU	Firmware DataGrabber 5	Firmware SDI-12	
<b>3001 Levelogger 5</b>	4.6.3 Incluye Firmware Upgrade Utility 1.4.1	1.006 y superiores	3.5.1 iOS 13.0 o posterior 	1.001 y superiores	**Mk2 4.000 y superiores Mk1 3.002	2.005 y superiores	
<b>3001 Barologger 5</b>							
<b>3001 Levelogger 5 Júnior</b>		1.006 y superiores	2.1.0 Android 9.0 o superior 		Actualizable por el usuario	Actualizable por el usuario	No actualizable por el usuario
<b>3002 Rainlogger 5</b>							
<b>3001 Levelogger 5 LTC</b>		1.006 y superiores	*Requiere una interfaz de aplicación Levelogger		Actualizable por el usuario		

**Nota:** Utilice siempre la última versión del Software Levelogger para instalar las últimas versiones del Firmware, a menos que se indique lo contrario.

\*\*Las unidades DataGrabber 5 MK2 vendidas a partir de octubre de 2022; las unidades Mk1 vendidas antes de esa fecha sólo pueden actualizarse al firmware 3.002.

### Accesorios Levelogger

Los cables de lectura directa, los lectores ópticos, los cables de interfaz para PC, las tapas de pozo y otros accesorios son compatibles con todas las versiones de los modelos Levelogger y Rainlogger; es posible que se necesiten adaptadores. Para utilizar versiones anteriores de Cables de Lectura Directa con los dataloggers Levelogger Serie 5, está disponible un Adaptador DRC L5-Edge. Los dataloggers Levelogger Serie 5 no son compatibles con el Leveloader Gold.











**Nota:** Los cables de interfaz RS-232 para PC vendidos después del 1 de enero de 2021 son compatibles con los registradores de datos Levelogger Serie 5.

**Instrumentación de control de aguas subterráneas y superficiales de alta calidad**



#### Versiones anteriores de Levelogger

 Model 3001	Software para PC	Firmware	App Levelogger de Solinst	Firmware de SRU	Firmware DataGrabber	Firmware SDI-12	Leveloader Gold		
 <b>3001 Levelogger Edge</b>	4.6.3 Incluye actualización de Firmware Utility 1.4.1	3.004	3.5.1 iOS 13.0 o posterior		DataGrabber 5: Mk2: 4.00 y superiores Mk1: 3.002 DataGrabber: a partir de 1.001 (actualizable por el usuario de 2.000 a 3.002)	2.000 y superiores	2.002 Firmware con software hasta la versión 4.4.0		
 <b>3001 Barologger Edge</b>									
 <b>3001 Junior Edge</b>		3.001	2.1.0 Android 9.0 o superior			Actualizable por el usuario		No actualizable por el usuario	***
 <b>3002 Rainlogger Edge</b>									
 <b>3001 LTC Edge</b>									

**Nota:** El Levelogger Junior Edge tiene un aspecto muy similar al Levelogger Junior. Para determinar la diferencia, si el cuarto número del número de serie es un 1, se trata de una Levelogger Junior; si el cuarto número es un 2, se trata de una Levelogger Junior Edge.

\*\*\*Utilice una pila de 9V completamente cargada durante la actualización del Leveloader. Una batería agotada puede causar una interrupción de la comunicación

#### Accesorios Levelogger

Los dataloggers Levelogger Edge y Gold Series se pueden utilizar con los cables de lectura directa Desktop Reader 5, Field Reader 5 y L5, pero requieren un adaptador Edge-L5 DRC.

Los Lectores Ópticos y los Cables de Lectura Directa de estilo antiguo (mostrados a continuación) todavía se pueden utilizar con los dataloggers Levelogger Edge y Gold Series.



Adaptador Edge-L5 DRC



Lector óptico



Cable de interfaz de PC












Conjunto de cable de lectura directa con Levelogger Edge



Interfaz de la aplicación Levelogger 5

**Nota:** Los lectores ópticos USB de estilo más antiguo recibidos después de febrero de 2018 y los cables de interfaz USB para PC recibidos después de julio de 2018 solo son compatibles con la versión 4.3.3 y superior del software Levelogger.



	Software para PC	Firmware	App Levellogger de Solinst	Firmware DataGrabber	Firmware SDI-12	Leveloader Gold
 <b>3001 Levellogger Gold</b>	4.4.0 Incluye actualización de Firmware Utility 1.2.11	2.007	3.5.1 iOS 13.0 o posterior	DataGrabber 5: Mk2: 4.00 y superiores Mk1: 3.002		 2.002 Firmware con software hasta la versión 4.4.0
 <b>3001 Barologger Gold</b>				DataGrabber: a partir de 1.001 (actualizable por el usuario de 2.000 a 3.002)		
 <b>3001 Junior</b>		2.005	2.1.0 Android 9.0 o superior		No actualizable por el usuario	Utilice una pila de 9V completamente cargada en su Leveloader durante la actualización. Una batería agotada puede causar una interrupción de la comunicación
 <b>3001 LTC Junior</b>						
 <b>3002 Rainlogger</b>		2.000	Requiere una interfaz de la aplicación Levellogger			

### Notas de actualización de software/firmware:

- Para actualizar el Firmware de Levellogger Gold o Barologger Gold desde 1.017 o superior, utilice la última Utilidad de Actualización de Firmware, que viene con la última versión del Software Levellogger.
- Para actualizar el Firmware de Levellogger Gold o Barologger Gold desde 1.016 o inferior, póngase en contacto con Solinst.
- Si está programando Levelloggers utilizando Levellogger Series Software 3.4.1, debe utilizar Leveloader Firmware 1.200.
- Levellogger PC Software Version 3.4.1 es compatible con Windows 98, 2000, XP y Windows 7.

\*"Made for iPod", "Made for iPhone" y "Made for iPad" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con las normas de seguridad y reglamentarias. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.

©Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

iOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

Android y Google Play son marcas registradas de Google Inc.



® Solinst y Levellogger son marcas registradas de Solinst Canada Ltd.